FULBOOST
Fiche technique

FULBAT® BATTERY CHARGERS

BOOSTER MULTI-FONCTION

Le FULBOOST est un booster lithium multifonction compact et ultra-portable dédié au démarrage de véhicules, à la recharge d'appareils mobiles ou à l'éclairage d'urgence.

Avec des performances de démarrage améliorées, notre FULBOOST est maintenant capable de délivrer un courant de pointe de 1600A : idéal pour démarrer les moteurs 7.0L Essence et 6.0L Diesel ainsi que tous les véhicules de sports motorisés équipés d'une batterie 12V Plomb-acide.
Conçu avec une batterie Lithium-ion, notre FULBOOST peut également recharger tous types d'appareils électriques (smartphones, tablettes, écouteurs...). Les 150 lumens de sa torche peuvent être utiles en cas d'urgence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	Courant de démarrage	Courant de pointe
4Ah	800A	1600A

Entrée USB-C	5V/2A
Sortie USB-1	5V/2A
Sortie USB-2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Torche LED	150 Lumens

POINTS FORTS

- Booster lithium compact et puissant de 1600A
- Pour moteurs Essence jusqu'à 7,0L et moteurs Diesel jusqu'à 6,0L
- Fiable et sécurisé grâce aux pinces intelligentes (anti-etincelle et inversion de polarité)
- Chargeur pour tous types de dispositifs USB
- Torche LED 150 lumens

DIMENSIONS & POIDS

Longueur	182±2mm
Largeur	88.5±2mm
Hauteur totale	35.2±2mm
Poids brut	0.55kg

BOOSTER
Pour les véhicules 12V
(uniquement plomb-acide)

BATTERIE EXTERNE
(smartphone, écouteurs, tablette, montre connecté, appareil photo, PC...)

TORCHE
3 modes d'éclairage disponibles : continu, SOS, stroboscopique

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1x Fulboost
- 1x étui de protection
- 1x jeu de pinces
- 1x câble multi USB (USB-C, lightning, micro-USB)
- 1x alimentation secteur
- 1x prise allume-cigare
- 1x manuel d'utilisation